6. ВІДОМОСТІ ПРО УТИЛІЗАЦІЮ

6.1 Прожектор не містить токсичних матеріалів та комплектуючих матеріалів які потребують спеціальної утилізації.

7. ПРАВИЛА ЗБЕРІГАННЯ

7.1 Прожектори повинні зберігатися в сухих приміщеннях при відсутності в повітрі кислотних, лужних та інших шкідливих домішок.

8. СВІДОЦТВО ПРО ПРИЙМАННЯ

8.1 Прожектор відповідає вимогам державних стандартів і визнаний придатним до експлуатації.

Серійний номер

Начальник ВТК
м.п.

_____
(особистий підпис)

9. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

9.1. При дотриманні споживачем правил установки, експлуатації та зберігання виробник гарантує роботу прожекторів протягом 60 місяців з дати продажу.

9.2. У разі виходу прожектору з ладу в наслідок неправильного транспортування, зберігання, монтажу та експлуатації, виробник відповідальності не несе.

9.3. Гарантія надається при обов’язковій наявності паспорта.

ПП «ЛАЙТ РОУТ», LRC ®
Україна, 04123, м. Київ, ул. Западинська 5
тел.: +380 (44) 2239976
www.lrc.com.ua

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ

ПРОЖЕКТОР

FL-PRO-LM1-144-60

REV 2. 09.2020 LRC ®

1. ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ.

Прожектор зі світлодіодними джерелами світла призначений для освітлення вулиць та відкритих площ, спортивних майданчиків, різноманітних архітектурних форм, промислових та інших об'єктів, розрахований для роботи в мережі змінного струму напругою 230 В, частотою 50Гц.

1.1 Прожектор кріпиться до поверхні стіни або стелі за допомогою поворотного кронштейну.

1.2 Прожектор відповідає вимогам:

Технічного регламенту низьковольтного електричного обладнання 16.12.2015 № 1067	*ДСТУ EN 60598-1:2017* *ДСТУ EN 60598-2-3:2014* *ДСТУ EN 62471:2017*
Технічний регламент з електромагнітної сумісності обладнання 16.12.2015 № 1077	*ДСТУ EN 55015:2017* *ДСТУ EN 61547:2016* *ДСТУ EN IEC 61000-3-2:2019* *ДСТУ EN 61000-3-3:2017*

2. ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

2.1	Робоча напруга, В	175 – 290
2.2	Номінальна частота, Гц	50
2.3	Клас захисту від ураження струмом	I
2.4	Споживана потужність, Вт	60
2.5	Ступінь захисту	IP66
2.6	Корельована колірна температура, К	5000
2.7	Тип КСС	косинуса
2.8	Кут вторинної оптики, °	30
2.9	Світловий потік прожектора, Лм	8150
2.10	Максимальна висота встановлення, м	12
2.11	Максимальна площина проекції, кв.м	0,038
2.12	Діапазон робочих температур, °С	-30 - +50
2.13	Ресурс світлодіодів не менше, год	стандарт LM80
2.14	Вага, кг	1,6
2.15	Розміри, мм	60x195x195

3. КОМПЛЕКТНІСТЬ.

3.1 Прожектор в зборі - 1 шт.

3.2 Паспорт та керівництво з експлуатації – 1 шт. на партію з 25 прожекторів, але не менше 1 шт. на замовлення.

4. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ.

4.1 Монтаж, усунення несправностей, чистка та технічне обслуговування прожектора проводити при відключеній електричній мережі.

4.2 Заборонено експлуатацію прожектора з пошкодженою ізоляцією струмопровідних дротів та неналежно закріпленими електричними контактами.

4.3 Підключення прожектора до електричної мережі з параметрами які відрізняються від параметрів вказаних в розділі 1 паспорта, заборонено.

5. УСТАНОВКА ТА ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ.

5.1 Розпакуйте прожектор, перевірте його цілісність та комплектність.

5.2 Підключення прожектора до мережі здійснюється через клемник.



5.3 Закріпіть прожектор. Прожектор готовий до експлуатації. Включіть живлення.

5.4 Чистку прожектора проводьте в разі потреби м’якою ганчіркою, змочену не агресивними миючими засобами.

5.5 Один раз на рік перевіряйте надійність кріплення прожектора та стан електричних контактів.

5.6 Джерело світла цього прожектора є незамінюваним. Весь прожектор повинен бути замінений при досягненні джерелом світла кінця його строку служби.